Internet-Box 3 (IP)

Comment configurer votre Internet-Box








Utilisez le guide d'installation interactif et les fonctions

**1** Contenu de votre paquet:



Adaptateur de prise téléphonique

Internet-Box 3

Aperçu de l'installation

échéant).

**2** Retirez vos anciennes installations

Internet / téléphoniques (le cas



Réinitialisez l'Internet-Box sur les paramètres par défaut

**3** Placez l'Internet-Box toujours debout et à un endroit le plus central possible.



Pour bénéficier d'une réception WLAN optimale, placez l'Internet-Box à un endroit dégagé sur un meuble et suffisamment éloigné des autres objets et boîtiers métalliques. Ne pas disposer l'Internet Box sur le côté.


Vous trouverez de l'aide au dos à la rubrique «Emplacement».

4 Branchez l'appareil.



Votre Internet est maintenant prêt.

**9** Raccordez votre téléphone fixe. (Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)




Choisissez dans les paramètres de votre HD-Phone le mode de connexion et appuyez sur la touche+ située sur votre Internet-Box. Les deux appareils connectent automatiquement.


#### Téléphones actuels:

désormais, vous devez raccorder votre téléphone et / ou votre fax seulement à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone.

Lisez le chapitre «Téléphonie fixe (IP)» au dos. (5)



**8** Votre WLAN est activé.



Vous pouvez activer ou désactiver votre WLAN par le biais tions sur votre WLAN et les données d'accès (nom WLAN et mot de passe) au verso de ce mode d'emploi. (4)

**7** Patientez 5 – 10 minutes.



La LED s'allume en blanc?

Vous êtes connecté au réseau Swisscom. > Passez à l'étape 8.



La LED clignote-t-il encore?

figurant au verso: «Explication des LEDs». (3)

variantes de câblage sont décrites au dos, à la rubrique «Autres prises de téléphone». (2)

Votre prise de téléphone est différente de celle-ci? D'autres

**5** Raccordez le câble DSL à

l'adaptateur blanc.



Swisscom (Suisse) SA Postfach 3050 Bern swisscom.ch/internetbox-aide

0800 800 800

> Référez-vous aux conseils

### Touches et raccordements




- 1 Touche WLAN 2 Touche de connexion (WPS / DECT)
- 3 LED de statut 4 Reset
- 5 Téléphones / télécopieurs analogiques
- 6 Internet Mobile Connect



- **7** USB 3.0
- 8 Ethernet 1 Gbit/s
  - 9 Ethernet 2.5 Gbit/s 10 On / Off (alimentation)
  - 11 Bloc d'alimentation
  - 12 Fibre optique
  - **13** DSL

# Emplacement 1

Recommandation pour une réception WLAN et DECT optimale: placez l'Internet-Box 3 debout et dans un endroit central et le plus dégagé possible.



Attention – l'armoire de distribution atténue le signal WI AN et DECT: Le «kit d'armoire de distribution (support)» peut être commandé sur swisscom.ch/ accessoiresdeconnection



# Autres prises de téléphone 2

a) Branchez le câble DSL directement (sans adaptateur) à la prise de téléphone.

b) Utilisez une fiche intermédiaire et l'adaptateur blanc fourni.





c) Si et uniquement si vous avez installé cette prise de téléphone (prise numérique), vous pouvez utiliser toutes les prises de téléphone de votre foyer pour vos

Enfichez le câble DSL dans ce raccordement



La LED s'allume en blanc – tout est OK

Explication des LEDs 3



La LED clignote en passant alternativement du blanc au rouge - Swisscom est en train d'envoyer des configurations sur l'appareil

Si au bout de 10 minutes la LED continue de clignoter: raccordez l'Internet-Box à un ordinateur avec un câble Ethernet et ouvrez la page swisscom.ch/start. Enregistrez-vous et suivez l'installation tel que précisé au recto (étape 8).



La LED clignote en blanc - l'Internet-Box installe une mise à jour et va redémarrer.



La LED clignote en rouge – pas de connexion

Vérifiez que le câble DSL est correctement



La LED s'allume en rouge - message d'erreur Éteignez et rallumez l'Internet-Box. Attendez que la LED redevienne blanc.



La LED s'allume en bleu permanent – l'Internet-Box est défectueuse.

Veuillez contacter Swisscom pour l'échange Remarque: à la première installation, la LED s'allume en bleu de façon sporadique. Patientez 10 minutes que le processus d'installation se termine

### WLAN 4

#### Où trouver le nom et le mot de passe de mon WLAN?

- > Dans l'appli My Swisscom: (voir le code QR au verso)
- > Dans le site web My Swisscom: swisscom.ch/login
- > Ou sur le «portail web» d'Internet-Box: http://internetbox.swisscom.ch

Si vous utilisiez déjà un routeur de Swisscom, vos données d'accès WLAN sont automatiquement reprises pour votre Internet-Box.

# Le nom du WLAN ne s'affiche

### pas sur votre terminal? Les anciens appareils

rencontrent des problèmes avec le nouveau standard

WLAN Wi-Fi 6. Veuillez mettre à jour le pilote WLAN de l'appareil concerné.

Vous pouvez connecter
Démarrer WPS

### Comment modifier mon mot de passe WLAN?

Vous pouvez modifier les paramètres dans le «portail web» d'Internet-Box.

#### WLAN-invité

Sur le «portail web» d'Internet-Box vous pouvez activer le WLAN-invité pour une durée de 6 heures, 24 heures ou de facon permanente

### Étendre le WLAN

Utilisez une WLAN-Box pour étendre la portée du WLAN sur votre Internet-Box. La WLAN-Box vous permet également de raccorder jusqu'à trois appareils par câble Ethernet. Vous trouverez plus d'infos sur ce produit sur swisscom.ch/bestWLAN.

### Portail web

### Comment me connecter?

Entrez l'adresse http://internetbox.swisscom.ch dans votre navigateur Internet. S'il s'agit de votre première connexion ou si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Définir un nouveau mot de passe»

### Que puis-je faire sur le «portail web»?




Ici, vous pouvez modifier différents paramètres:

- > WLAN et WLAN-invité
- > contrôle parental (paramètres Internet par appareil)
- > options d'économie d'énergie
- > configuration du réseau

# Téléphonie fixe IP 5

Raccordez tout simplement votre téléphone analogique à l'un des deux ports (phone 1 ou 2) de l'Internet-Box. Les prises de téléphone ne sont plus utilisées.



Avez-vous ce type de connecteur (RJ11)? Si non, vous avez besoin d'un adaptateur téléphonique RJ11/TT83 (swisscom.ch/accessoiresdeconnection).

### Connexion sans fil du HD-Phone

L'Internet-Box intègre une station de base DECT. Vous pouvez connecter jusqu'à cinq HD-Phones Swisscom directement à l'Internet-Box, et ce sans aucun câble. Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur swisscom.ch/hdphones.

### Raccordement du HD-Phone: Branchez votre HD-Phone

suivant les instructions ci-jointes.

- > Internet-Box: appuyez sur la touche+
- > Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion

### Remarque sur les autres téléphones:

l'Internet-Box 3 est certifiée CAT-ig 2.0. Vous pouvez connecter directement à distance tous les téléphones sans fil CAT-iq à la station de base DECT intégrée. En revanche, vous ne pouvez pas connecter les autres téléphones sans fil DECT à l'Internet-Box, ou alors vous bénéficierez seulement de fonctionnalités limitées. Vous

### Plusieurs numéros souscrits

Vous pouvez attribuer les plusieurs numéros d'appel directement sur le «portail web» d'Internet-Box.

devez raccorder ces téléphones par câble (phone 1 et 2).

## myCloud



Vous pouvez déposer vos données dans le Swisscom myCloud (sur des serveurs en Suisse): mycloud.ch

### Swisscom blue TV

Si vous avez un abonnement Swisscom blue TV, raccordez votre TV-Box en suivant le guide Swisscom blue TV. Nous vous recommandons de raccorder la TV-Box (ou à une WLAN-Box) à l'Internet-Box avec un câble Ethernet.

# Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

Accès et traitement des données Si l'appareil est utilisé via un raccordement Swisscom, celle-ci dispose d'un accès à l'apparei et aux données, notamment celles nécessaires au traitement à des fins de maintenance et d'assistance à distance (configuration automatique, contrôle de bon fonctionnement, mis à jour logicielle). Pour en savoir plus, consultez les conditions de votre contrat Internet.

- Positionnez l'appareil à la verticale. Ne disposez aucun appareil comme la TV-Box sur l'Internet-Box et maintenez une distan

- Ne disposez aucun appareir Comme la I V-Box sur l'Internet-Box et maintenez une dist ce minimale de 20 cm avec les autriers appareils.
   Utilisez l'Internet-Box uniquement à une température comprise entre 0 °C et +40 °C.
   N'installez pas l'Internet-Box à proximité d'une source de chaleur mais de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protégez-la des rayons directs du soleil.
   Aucun liquide ne doit pénétrer l'appareil. Utilisez un tissu légèrement humide pour nettover l'appareil.

- nettoyer i appareil. > Ne touchez pas l'Internet-Box en cas d'orages. > N'ouvrez pas l'Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique. > Veuillez noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont inscrits sur l'étiquette du produit au bas de l'appareil.

#### WLAN et DECT

HD-Phone

DECT

WLAM et DECI L'Internet-Box émet des radiofréquences. L'Internet-Box est limitée à un usage à l'intérieur uniquement pour une utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 36-64). L'appareil doit donc être placé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et les

nnes présentes. Maintenez également une distance suffisante par rapport aux autres reils sans fil, comme les téléphones DECT. L'appareil ne doit pas être démonté, ni être ppareils sans fil, comme les télépho

appareirs sain in, commerce seleptionies DECT. Lappareir le doit pas ette demonte, in eu utilisé a vec d'autres antennes WLAN ou DECT.

Tous les modes de fonctionnement:

2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax

5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax

(HE20/40/80/160) 1880-1900MHz téléphone DECT

Puissance d'émission maximale de l'Internet-Box: WLAN (2400 - 2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.

WLAN (5150 - 5350 MHz) max, 23 dBm e.i.r.p. WI AN (5470 - 5725 MHz) may 30 dRm e i ri

C Déclaration de conformité
Die Internet-Box 3 est certifiée CE. Le fabricant Arcadyan confirme que

l'Internet-Box 3 respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la Radio Equipment Directive (RED). La déclaration de conformité peut être consultée sur

Information sur l'environnement
Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il convient de le déposer chez Swisscom. Le fabricant Arcadyan confirme que met-Box respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de rective européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et

Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany