Unlimited Huawei Router B593s-22



Mise à jour hors ligne du firmware du routeur Huawei 593Bs-22

Instructions étape par étape

- 1. Assurez-vous que votre ordinateur portable/votre ordinateur est connecté au routeur via le WLAN ou Ethernet.
- Ouvrez un navigateur (p. ex. Internet Explorer ou Google Chrome), tapez http://192.168.1.1 ou swisscom.mobile dans la barre d'adresse, puis confirmez avec la touche Entrée. Cette action entraîne l'affichage de la page de connexion du routeur.
- 3. Connectez-vous au routeur en utilisant le nom d'usager (admin) et votre mot de passe.

🗈 8593s-22 ×			
← → C ① ③ Not secure swisscom.mol	ile		야 ☆
🚻 Apps 💿 🎦 Bugzilla Main Page 🗋 Wie ist r	teine IP-Adi 🏧 DRS 3 - Live-Radio 🗋 Speedtest I	:Bluewin 🗋 Speed Test - Cybern 🗋 speed.io - Internet 🛛 🧧 Imported From IE	
	swisscom	∑ m "" ≤ \$	
	Nor	m d'utilisateur : pamin Mot de passe :	
	😤 Copyste 8 Hu	useel Technologes Co., Ltd. 1965-2015. Tous droits réservés. Privacy Palcy: OpenSource	

4. Cliquez sur l'onglet «**Accueil**», puis sur l'entrée «**Mise à jour**» du sous-menu. Cliquez ensuite sur le bouton «**Choose File**».

← → C ↑ (i) swisscom,mobile/htm	nl/management/firmwarecontent.asp		4
👖 Apps 💿 🔯 Bugzilla Main Page 🗋 🖞	Wie ist meine IP-Adr 🚥 DRS 3 - Live-Radio 🗋) Speedtest Bluewin 🗈 Speed Test - Cybern 🗈 speed.io - Internet D 🧧 Imported From IE	
	swisscom	Français 🔹 Aide Déconnexion	
	Accueil SMS Inte	rnet LAN Wi-Fi Sécurité Services VoIP Système	
	Présentation	Mine & Jairy	
	Informations produit	Mise a jour	
	Configuration rapide	Les mises à jour locale et distante sont disponibles. En mise à jour distante, le système obtent automatiquement la demère version à partir du serveur.	
	Mise à Jour	Remarque : le routeur redémarre une fois la mise à jour effectuée. Pendant la mise à jour, les témoins indiquent l'avancement du processus. Ne pas éteindre le routeur pendant la mise à jour ; une telle action pourrait l'endommager sérieusement.	
		Mise à jour locale	
		Cliquer sur Mise à jour pour charger le fichier de mise à jour.	
		Fichier de mise à jour : Choose File ko file chosen	
		Mise à jour	
		Mise à jour HTTP	
		Le routeur exploite déjà la dernière version logicielle.	
		Lors de la recherche des mises à jour et pendant la mise à jour, le service de mise à jour en ligne va récupérer l'IMEI de votre appareil et vous fournira la version la plus récente.	

5. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le nouveau fichier de mise à jour du firmware et sélectionnez ce fichier.

swisscom	Français ▼ Aule Déconnexion ⊠ ⊡ ₁III 君 ?? ces VoiP Système
Open Open	MR 20180525 P
Organize • New folder Prevolus: Desktop Dostor Name Dostor Dostor Dostor Provinsas Music Protures Vin0 (C) Dota(b) Protures Filename: B100C0UPDATE_V200800182700255P01cL03.8IN Vin0 (C) Dota(b) Protures Pilename: B100C0UPDATE_V200800182700255P01cL03.8IN	Image: State State 40/837/KB Meindre le routeur pendant
Le routeur exploite déjà la dernière version logicielle Loss de la recherche des mises à jour et pendant la récupière r1MEI de voite apparei et vous fournirs la	le la mise à jour la service de mise à jour en ligne va la version la plus récerte.

6. Cliquez maintenant sur «Mise à jour».

B 85938-22 × ← → C ① swisscom.mobile/html/management/firmwar	econtent.asp	1 1	<i>.</i> • •		÷ - • •
🔛 Apps 🕘 🖀 Bugzilla Main Page 🎦 Wie ist meine IP-Ad 🧰	DRS 3 - Live-Radio 🗋 Spe	eedtest Bluewin 📋 Speed Test - Cyb	erm 🗋 speed.io - Internet D	Imported From IE Français Aide Déconnexion Multi de Séconnexion	
Accueil Prés Informat Configur Mise	SMS Internet entation ons produit ation rapide e à jour	LAN WI-FI Sécuri Mise à jour locale et distan automatiquement la demière ven Remarça le routeur redémant Pendant la mise à jour, les tiene Mise à jour locale Ciquer sur Mise à jour pour cha Fichier de mise à jour; Mise à jour HTTP Le routeur exploite déjà la demit Lors de la recherche des mises ;	té Services Volf te sont disponbles. En mée à jour stion à partr du serveur. e une fois la mise à jour effectuée une fois la mise à jour effectuée riger le ficher de mise à jour. Choose File B710C0UPI re version logicielle. à jour et pendant la mise à jour, la puis	Système r distante, le système obtent cessus. Ne pas éteindre le nouteur pendant nt. D10103.BIN Mise à jour service de mise à jour en ligne va si cicente. Vénifier	

7. Cliquez sur le bouton **«OK»** pour confirmer la demande de confirmation.

Apps 💿 🔯 Bugaille Main Page 🗋 Wie ist meine IP-Adi 🧰 DRS 3 - Live-Radio 🗋 Sp	swisscom.mobile says Souhaitez-vous vraiment mettre le logiciel à jour ? Ne pas effectuer d'opération sur le routeur pendant la mise à jour. Le routeur redémarera après la mise à jour.	aned From IE 1235 ▼ Atle Deconnection M Imm IIII # 奈
Accueil SMS Internet Présentation Informations produit Configuration rapide Mise à jour	Concel Conce	nte, le système obtent s. Ne pas éteindre le routeur pendant 103.EIN Mise à jour
	Le routeur exploite déjà la dernière version logicielle. Lors de la recherche des mises à jour et pendant la mise à jour, le servir récupérer ITINEI de votre appareil et vous fournira la version la plus réce	re de mise à jour en ligne va nte.

8. Le firmware va maintenant être installé sur votre routeur. Le processus dure environ 5 minutes.

🕥 swissco		Français Alde Déconnexion	
Accuel Bita Présentation Informations produ Configuration rapid Mitse à jour	Internet LAN WI-FI Sécurité Services VolP Mise à jour. Mise à jourVeullez patienter. Nexécutez aucune opération sur le routeur pendant la mise à jour. Chargement	Système	

9. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez revenir à la page de connexion en cliquant sur «ici».

		C spread manage		
🕥 sv	visscom		Français V Alde Déconnexion	
Accuel	SMS Internet LAN	WI-FI Sécurité Services VolP	Système	
Pré	sentation Mise à	our		
Inform	tions produit			
Config	Iration rapide Mise a N'exè	jour veuillez patienter. utez aucune opération sur le routeur pendant la mise à jour.		
		Mise à jour réussi Clique <mark>r ici p</mark> our vous co	e. nnecter.	
	Mis	e à jour réussie.		

10. Vous pouvez désormais utiliser le routeur comme d'habitude en profitant de nouvelles fonctionnalités et de la mise à jour de sécurité.