

## Next Step of Business Connectivity

	<b>Acer TravelMate 4260 Serie (3G – Model)</b>
<b>Prozessor &amp; Chipsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Centrino® Duo Mobiltechnologie               <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Core™ Duo Prozessor ab T2300 (1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)</li> <li>Intel® 945PM Express Chipsatz</li> <li>Integriertes Intel® PRO/Wireless 3945ABG</li> </ul> </li> </ul>
<b>Vorinstalliertes Betriebssystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® Windows® XP Professional Edition (OEM)</li> </ul>
<b>Speicher (RAM)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 1x 512MB DDR2 Dual-Channel; erweiterbar auf 4096MB (zwei soDIMM Steckplätze)</li> </ul>
<b>Festplatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 80 GB HDD</li> </ul>
<b>Laufwerke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5-in-1 Card-Reader (MMC, SD, MS, MS Pro, xD-Picture Card)</li> <li>8X Slot in DVD-SuperMulti Double Layer Laufwerk:               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Read*</b>: 24X CD-RW, 24X CD-ROM, 24X CD-R, 8X DVD+R, 8X DVD-R, 8X DVD-ROM, 4X DVD+RW, 4X DVD-RW, 3X DVD-RAM, 2.4X DVD+R (Double-Layer)</li> <li><b>Write*</b>: 24X CD-R, 8X DVD+R, 8X DVD-R, 4X DVD+RW, 4X DVD-RW, 4X CD-RW, 2.4X DVD+R (Double-Layer), 3X DVD-RAM</li> </ul> </li> </ul> <p><small>* typische Werte, tatsächliche Geschwindigkeiten können variieren</small></p>
<b>Display &amp; Grafik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15,4" WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD, 1280 x 800, 16ms, bis zu 200 nits, unterstützt gleichzeitige Multi-Fenster Anzeige via Acer GridVista</li> <li>NVIDIA® GeForce® Go 7600 mit 128/256 MB dedizierten GDDR2 VRAM, Shader Model 3.0, OpenEXR High Dynamic Range (HDR)Technologie, NVIDIA® PowerMizer™ 6.0, unterstützt PCI Express®, Microsoft DirectX® 9.0</li> <li>DualView™ Support</li> <li>Simultaner Betrieb von LCD und CRT</li> <li>MPEG2/DVD Hardware-Support</li> </ul>
<b>Audiosystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audiosystem mit zwei Lautsprechern</li> <li>Integriertes Mikrofon</li> <li>Intel® High Definition Audio Support</li> <li>SoundBlaster-Pro und MS-Sound kompatibel</li> <li>S/PDIF Unterstützung für digitale Lautsprecher (Sony/Philips Digital Interface)</li> </ul>
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>358 (W) x 265 (D) x 29.33/36 (H) mm</li> <li>2.89kg*</li> <li>*Abweichungen möglich, abhängig von Konfiguration</li> </ul>
<b>Netzwerk &amp; Kommunikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>UMTS WCDMA (3G) mit 2100MHz und GPRS/EDGE mit 900/1800/1900MHz, erweiterbar auf HSDPA 1.8Mbps</b></li> <li>Gigabit LAN, Wake-on-LAN-ready</li> <li>Integriertes Intel® PRO/Wireless 3945ABG (802.11a/b/g); Wi-Fi CERTIFIED™; unterstützt Acer SignalUp Wireless Technologie</li> <li>Bluetooth® 2.0+ EDR (Enhanced Data Rate) (einige Modelle)</li> <li>56K ITU V.92 Modem (mit internationaler Postzulassung), Wake-on-Ring-ready</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BIOS User und Supervisor Passwörter</li> <li>Kensington-Schloss Buchse</li> </ul>

<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x USB 2.0</li> <li>• 1 x ExpressCard™/34 slot</li> <li>• 1 x Typ II PC-Card Steckplatz</li> <li>• 1 x RJ11-Port für das 56Kbps Faxmodem</li> <li>• 1 x RJ45-Port für die LAN-Anbindung</li> <li>• 1 x IEEE 1394 (Firewire)</li> <li>• 1 x Infrarot (FIR)</li> <li>• 1 x Consumer Infrarot (CIR)</li> <li>• 1 x S-Video-out (NTSC/PAL)</li> <li>• 1 x DVI-D / 1 x VGA-Port</li> <li>• 1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (S/PDIF Unterstützung)</li> <li>• 1 x Mikrofon-in / 1 x Line-in</li> <li>• 1 x Anschluss für das Netzteil</li> </ul>
<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90W AC-Adapter</li> <li>• Hauptakku: Li-Ion Akku (4800mAh) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bis zu 3,5h Akkulaufzeit (tatsächliche Laufzeit kann variieren, abhängig von Anwendung und Konfiguration)</li> </ul> </li> <li>• Acer QuickCharge™ Technologie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ca. 80% Ladung in einer Stunde</li> <li>○ ca. 2 Std. Schnellladung</li> <li>○ ca. 2,5h Ladezeit im Betrieb</li> </ul> </li> </ul>
<b>Keyboard &amp; Maus-Ersatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastatur mit 88-Tasten, invertiertes "T"-Cursor, 2,5 mm Tastenanschlag</li> <li>• Integriertes Touchpad mit ergonomischen Tasten und 4-Richtungs-Scroll Button, integriertes Nummernpad</li> <li>• 12 Funktionstasten; 4 Cursortasten; 2 Windows® -Tasten</li> <li>• 4 Schnellstarttasten für Internet, e-Mail, Acer Empowering Technology und 1 frei programmierbar</li> <li>• 6 Multimedia Tasten: Laut, Leise, Play/Pause, Stopp, Weiter, Zurück</li> <li>• Internationale Sprachen werden unterstützt</li> <li>• 2 LED-Schiebetasten an der Vorderseite: WLAN und Bluetooth® (je nach Modell)</li> </ul>
<b>Qualitäts- &amp; Zuverlässigkeitstests</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur &amp; Feuchtigkeitstest</li> <li>• Akustiktest</li> <li>• Elektrostatischer Entladungstest</li> <li>• Scharnierdauertest</li> <li>• Freier Fall-Test</li> <li>• Keyboard Dauertest</li> <li>• Gewicht-/Drucktests</li> <li>• Nässetest</li> <li>• Schlag- und Vibrationstest</li> <li>• Zuverlässigkeitstest Dauerbetrieb (MTBF)</li> </ul>
<b>Weitere Software</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer Empowering Technology (eDataSecurity / eLock / ePerformance / eRecovery / eSettings / eNet / ePower / ePresentation Management)</li> <li>• Acer Aspire Arcade</li> <li>• Acer GridVista</li> <li>• Acer Launch Manager</li> <li>• Adobe Acrobat® Reader™</li> <li>• Norton® AntiVirus (90 Tage Trial-Version)</li> <li>• CyberLink® PowerProducer™</li> <li>• NTI CD/DVD-Maker®</li> </ul> <p>* Dieses Tool belegt 2 GB Festplattenspeicher</p>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512/1024MB soDIMM-Module</li> <li>• Zusätzlicher Lithium-Ionen Akku</li> <li>• Zusätzlicher 90W AC-Adapter</li> <li>• Externes USB Floppy Laufwerk</li> </ul>
<b>Garantie</b>	1 Jahr Bring-In Garantie